

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ РЕГИСТРАТОРА

Задача: обновить ПО MHD или NVR регистратора REDLINE

Сложность: средняя

Время: 10 минут


Оснащение:

- ПК с доступом в Интернет
- USB FLASH накопитель (флешка)
- монитор

i Если на регистраторе есть доступ в Интернет, рекомендовано использовать встроенный сервис автоматического обновления ПО:
Система-Обслуживание-Обновление-Автообновление-Проверить наличие обновлений

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Скачайте актуальную версию ПО со страницы описания модели на сайте redline-cctv.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

2. Извлеките файл прошивки из архива и сохраните на USB Flash


Этот компьютер > REDLINE_F (F:)

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
N5064N_V190717V180730V190923V20010...	17.01.2020 11:04	Файл "SW"	72 930 КБ


3. Подключите USB Flash к регистратору.



4. Откройте настройки регистратора, перейдите в пункт «Обслуживание» раздела «Система»



5. Нажмите на кнопку «Выбор файла»




ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)


email: support@redline-cctv.ru

REDLINE


6. Укажите путь к файлу прошивки, нажмите на кнопку «OK»



7. Нажмите на кнопку «Обновить», если появится окно ввода пароля, введите пароль и нажмите «OK»



8. По завершении появится уведомление, регистратор перезагрузится.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE